



# AJAX

## Central de incendio inalámbrica de 40 zonas

### EN54-FIREHUB-W

#### ZONAS

Número máximo zonas	<b>40</b>
Número máximo estancias	<b>80</b>
Número máximo dispositivos	<b>200</b>
Teclados	<b>10</b>
Sirenas	<b>10</b>
Escenarios automatizados	<b>64</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>AC</b>
Voltaje	<b>110V ~ 240V</b>
Consumo (w)	<b>60W</b>
Batería de apoyo	<b>Entrada disponible</b>
Modelo de baterías	<b>7.4V 5 / 10 Ah</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grado de protección	<b>IP20</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>75%</b>

#### VIA RADIO

Frecuencia	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distancia transmisión	<b>Hasta 1800 m (sin obstáculos)</b>
Potencia maxima RF	<b>Hasta 25 mW</b>
Protocolo	<b>Jeweller / Wings / TurboWings</b>

#### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN54-2 / EN54-4 / EN54-13 / EN54-21 / EN54-25</b>

#### CARACTERÍSTICAS

Número de usuarios	<b>200</b>
Pantalla	<b>Sí</b>
Tipo de pantalla	<b>IPS táctil</b>
Indicador LED	<b>Sí</b>
Resolución pantalla	<b>1024 x 600</b>

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>263 x 223 x 54 mm</b>
Peso neto	<b>1550 g</b>
Peso con embalaje	<b>1900 g</b>
Color	<b>Blanco</b>

#### COMUNICACIÓN

Wi-Fi	<b>Sí</b>
Ethernet	<b>Sí, 8P8C hasta 100 Mbps</b>
2G	<b>Sí</b>
4G	<b>Sí</b>

#### SALIDAS (INCENDIO)

Relé de Avería	<b>1</b>
Relé de alarma	<b>1</b>

